




TP-2303PU
TP-2305PU/TP-2503PU

功能特點

- 0~30V/0~3A x2 ; 0~30V/0~5A x2 ; 0~50V/3A x2 雙組(CH1、CH2)獨立可調輸出
2.5V/3.3V/5V/3A 固定輸出(CH3)
及 1 組 USB 5V/2A 固定輸出
- 定電壓、定電流操作功能
- 低漣波及低雜訊
- 內部自動串聯及並聯同步操作
- 輸出關斷功能
- 可預設電壓、電流
- 高效率、高功率密度
- 過載與極性反向保護功能
- 四組數位表頭顯示



產品規格				
型號	TP-2303PU	TP-2305PU	TP-2503PU	
輸出電壓	CH1、CH2	0~30V x2	0~30V x2	0~50V x2
輸出電流	CH1、CH2	0~3A x2	0~5A x2	0~3A x2
固定輸出	CH3 (可切換)	2.5V/3.3V/5V/3A	2.5V/3.3V/5V/3A	2.5V/3.3V/5V/3A
	CH4 USB	5V/2A	5V/2A	5V/2A
預設電壓/電流		√	√	√
關斷輸出		√	√	√
跟蹤功能		√	√	√
定電壓操作功能				
線性調節率		≤0.01%+3mV		
負載調節率		≤0.01%+3mV (I≤3A); ≤0.02%+5mV (I>3A)		
漣波及雜訊		≤1mVrms (I≤3A); ≤2mVrms (I>3A)		
定電流操作功能				
線性調節率		≤0.2%+3mA		
負載調節率		≤0.2%+3mA (I≤3A); ≤0.2%+5mA (I>3A)		
漣波及雜訊		≤3mArms (I≤3A); ≤6mArms (I>3A)		
跟蹤功能				
並聯	線性調節率	≤0.01%+3mV		
	負載調節率	≤0.02%+5mV		
串聯	線性調節率	≤0.01%+5mV		
	負載調節率	≤300mV		

固定輸出				
線性調節率		≤25mV		
負載調節率		≤25mV		
漣波及雜訊		≤2.0mVrms		
顯示				
電壓表顯示範圍		3 位數 LED 顯示		
電流表顯示範圍		3 位數 LED 顯示		
解析度		100mV/10mA		
準確度	電壓	±(0.5% reading+2 digits)		
	電流	±(1% reading+2 digits)		
保護功能		過載和極性反向保護功能		
輸入電壓		AC110V/220V±10% 可切換, 50/60Hz		
使用環境		0°C~40°C, ≤80% RH		
儲存環境		-10°C~70°C, ≤70% RH		
標準配件		電源線 x1、說明書 x1、TL-103 或 TL-104 測試線 x2		
機體尺寸		310(長) x260(寬) x160(高)mm		
機體重量		8.5kg	10kg	10kg



訂購資訊

- TP-2303PU → 30V/3A x2
- TP-2305PU → 30V/5A x2
- TP-2503PU → 50V/3A x2
- 標準配件: 電源線x1、說明書x1、TL-103或TL-104測試線x2