

# P.A. 擴音器 專業公共廣播擴音機

## SA-880 系列



**NEW**



**SA-880M (基本型)**



**SA-880R (內置USB / SD卡 / MP3 錄放音)**



**SA-880M/R**

### SA-880M/R

- 低失真、低雜訊、音質優美；外型美觀堅固。
- 大型輸出端子更易於連接，具高/低阻抗輸出。
- 麥克風輸入座 x2 (6.3 φ 非平衡式)，音量可獨立控制。
- 音源輸入選擇可切換 3 組 (CD、TUNER、AUX) 採 RCA 座。
- 麥克風 1 有優先廣播功能。
- 錄音輸出採 RCA 座。
- 電源供應：交流 (AC)110V 直流 (DC)12V。
- 適用場所：學校、補習班、廟宇、醫院診所、宣傳車、百貨公司、賣場、餐廳、營業場所... 等等。

	SA-880M	SA-880R
輸出功率:	80W(MAX)	80W(MAX)
輸入裝置:		內置USB/SD卡/MP3 檔案格式錄放音
電源供應:	交流 110V/60Hz 直流 12V	交流 110V/60Hz 直流 12V
總諧波失真:	低於 3% 以下	低於 3% 以下
頻率響應:	50Hz ~ 18kHz (±3dB)	50Hz ~ 18kHz (±3dB)
訊號雜音比:	60dB 以上	60dB 以上
麥克風輸入靈敏度:	-55 ± 2dB	-55 ± 2dB
輔助輸入靈敏度:	CD: -8 ± 2dB / TUNER: -15 ± 2dB / AUX: -20 ± 2dB	CD: -8 ± 2dB / TUNER: -15 ± 2dB / AUX: -20 ± 2dB
高音控制:	10kHz ± 10dB	10kHz ± 10dB
低音控制:	100Hz ± 10dB	100Hz ± 10dB
高壓輸出:	COM、70V、100V	COM、70V、100V
低壓輸出:	COM、4Ω、8Ω、16Ω	COM、4Ω、8Ω、16Ω
外型尺寸:	360 寬 x 300 深 x 88.8 高 mm	360 寬 x 300 深 x 88.8 高 mm
重量:	5.52 kg	5.85 kg
備註:		USB/SD卡最大支援 8G