



鐘王牌

PA廣播專用擴音機

KB-40PA特色：



- ★ 專屬電腦3.5mm立體輸入插座
- ★ 高音、低音音質獨立調整
- ★ 日製 ALPS 音量控制調整器，經久耐用，不會有雜音
- ★ 適合小型廣告車、學校教室、幼稚園等場所

規格特性：

- 供電方式：交流 110V ~ 60Hz，直流 12V
- 輸入插座：麥克風 * 1(6.3mm phone jack)，阻抗 600Ω ~ 20KΩ
輔助輸入、音樂輸入 * 1(6.3mm phone jack*1，RCA jack*1)，阻抗 600Ω
電腦輸入*1(3.5mm jack)，阻抗 600Ω
- 頻率響應：200Hz ~ 15kHz
- 音質控制：高音、低音獨立調整
- 總諧波失真 (THD)：低於 1%，(1kHz)
- 輸出阻抗：低阻抗輸出 4Ω ~ 8Ω
- 最大輸出：40W
- 尺寸：250mm*210mm*74mm (寬*深*高 含零件)
- 重量：2kg

KB-80PA特色：



- ★ 高音、低音音質獨立調整
- ★ 日製 ALPS 音量控制調整器，經久耐用，不會有雜音
- ★ 日製 ALPS 波段音樂選擇開關，音樂輸入不失真，無雜音
- ★ 輸出指示錶採 LED 清楚美觀
- ★ 適合公司辦公室、工廠、商店、小型賣場、廣告車、學校、幼稚園等場所
- ★ 臺灣製造，中文印刷，清楚易懂，操作容易，品質保證

規格特性：

- 供電方式：交流 110V ~ 60Hz，直流 12V
- 輸入插座：麥克風 * 3(6.3mm phone jack)，阻抗 600Ω ~ 20KΩ
輔助輸入 * 1(6.3mm phone jack)，阻抗 600Ω
- 音源輸入：RCA jack*3組，三組外來音源輸入(3選1)
- 錄音輸出：RCA jack * 1，供外部錄音訊號使用
- 頻率響應：100Hz ~ 15kHz
- 音質控制：高音、低音獨立調整
- 總諧波失真 (THD)：低於 1%，(1kHz)
- 輸出阻抗：低阻抗輸出 4Ω，8Ω，16Ω
高阻抗輸出 100V(不平衡式)
- 最大輸出：80W
- 尺寸：390mm*275mm*105mm (寬*深*高 含零件)
- 重量：5.5kg

臺灣製造生產，品質保證 產品規格若有變更時，恕不另行通知

上偉科技