

精密簡便型

WR-101R



CCAC06LP0680T9

CCAC06LP0690T2 WR-101R(單頻單調諧)

(低功率射頻電機型式認證)

WT-201(動圈式)



LM-10L(電容式)



HM-12(電容式)



WT-203P

· 手握、領夾及耳掛式麥克風為選項配件。

WR-101R

- 小型輕便、美觀接收機。
- 為單頻單調諧接收機。
- 外觀流線美麗、ABS材質。
- 具電源開關/音量控制。
- 通過歐美國家電訊安規認可。
- 適用場所：學校、補習班、廟宇、醫院診所、宣傳車、百貨公司、賣場.....等等。

WT-201

- SMD高品質精密技術設計。
- 採用高級專業動圈式音頭。
- 天線為內藏式天線。
- 低電源指示燈 (LED燈一直亮表示電力不足)。
- 音質美、聲音渾厚、高傳真度、適合各種場所使用。

WT-203P

- SMD高品質精密技術設計。
- 天線為內藏式天線。
- 可對麥克風輸入之使用狀況作切換 (電容式、動圈式、電子式樂器)。
- 輸出音量可調整。
- 低電源指示燈(LED燈一直亮表示電力不足)。
- 音質美、聲音渾厚、高傳真度，適合各種場所使用。

	WR-101R	WT-201	WT-203P
電源供應:	DC 12V-15V 300mA AC/DC 轉換器 115V/60Hz	使用電池:	3 號電池 1 顆 (不提供)
頻率範圍:	VHF	載波頻率:	VHF
接收靈敏度:	3 μ V 20 dB (SINAD)	調變類別:	FM(F3E)
頻率穩定度:	$\pm 0.0025\%$ / 25°C	功率輸出:	10mW
調變偏移度:	± 40 kHz	調變偏移度:	± 40 kHz (Deviation)
調變類別:	FM(F3E)	頻率穩定度:	$\pm 0.005\%$ / 25°C
頻率響應:	50Hz-15kHz ± 3 dB	頻率響應:	50Hz-15kHz ± 3 dB
動態範圍:	> 100dB	主波功率	45dB
總諧波失真:	< 1%	對諧波比:	45dB
訊號雜音比:	> 90dB	電池壽命:	超過 12 小時
靜音控制方式:	雜音控制正常值 -85dBm -65dBm ~ 90dBm 可調範圍	動態範圍:	> 100dB
混合音頻輸出:	(HI) 0-300mV / 10K Ω (LOW) 0-60mV / 600 Ω	預強調:	50 μ s
外型尺寸:	150 寬 x 98 深 x 36 高 mm	外型尺寸:	233mm
使用距離:	15-30M (無障礙空間)	重量:	0.21kg (不含電池)
重量:	0.22kg		0.05kg (不含電池)