

# CoaCh Pro 500

## 迷你可攜式多功能手提無線擴音機

### 特色

- 內建 25W class-D 數位功率放大器，聲音特大、使用時間更長。
- 使用可充式鋰電池，免電源線，造型輕巧新穎且功能齊全，重量僅 2.3kg。
- 配備 5 1/2吋全音域喇叭，最大輸出功率可達 55W。
- 可經由 USB2.0+SD 卡插孔可讀取 MP3 檔案，LCD 可顯示播放中的曲目。另附有遙控器，使用方便。
- 無線麥克風可選擇 UHF16 頻點/UHF 或 VHF 固定頻點。
- 可使用 1 組無線麥克風。
- 音源輸入：有線麥克風、外部音源、USB2.0+SD 卡。
- 音源輸出：外部音源。
- 內建兩種警報聲可供緊急或特殊場合應用。
- 可控制回音。
- Φ3.5 立體聲音源輸入/輸出連接孔。
- 可依喜好選擇肩掛或是搭配腳架(ST-30，標準式)使用。
- 可選配專用背包(SB-61)。
- 適用於各種室內/外活動，例如學校教學、展示產品介紹、旅遊導覽以及選舉活動..等等。

### 規格

| 型號     | Coach Pro 500                 |
|--------|-------------------------------|
| 最大輸出功率 | 55W；35W(RMS)，3ΩLoad (class-D) |
| 音箱型式   | 5 1/2吋全音域                     |
| 失真比    | <0.5%                         |
| 音源輸入   | 有線麥克風，外部音源，USB 2.0/SD 卡       |
| 音源輸出   | 外部音源                          |
| 電源供應   | 交流 100-240V AC，直流 28V DC/2.5A |
| 使用電池   | 鋰電池                           |
| 電池規格   | 21V/2.6Ah                     |
| 電池數量   | 1 顆                           |
| 使用時間   | 音樂約 5-6 小時，演說約 10-12 小時       |
| 充電時間   | 約 4 小時                        |
| 尺寸     | 184x162x292                   |
| 重量     | 約 2.25 Kg                     |
| 接收模組   | R-300M, R-500M, SDR-500m      |
| MP3 模組 | DP-400M                       |
| 頻率響應   | 50HZ-20KHz±3dB                |
| 天線     | 內建                            |
| 專利     | 台灣，中國                         |
| 認證     | CE, RoHS                      |

