



鐘王牌

高傳真廣播專用擴音機 附MP3+FM收音

KB-120PBMF ~ 500PBMF



KB-80PBMF



PBMF系列產品特色：

- ★ Hi-Fi高傳真放大電路，音質媲美高級音響
- ★ 麥克風1優先功能，廣播時會將播放中的音樂訊號暫時中斷
- ★ 彩色LCD顯示數據，附遙控器方便操作MP3或FM收音
- ★ MP3播放器，支援讀取16G SD卡或USB隨身碟，插入記憶卡自動播放MP3音樂
- ★ 單曲循環播放設定功能、"ONE"LED顯示清楚明瞭
- ★ 收音電台自動搜尋鎖定，自動記憶電台序號
- ★ 二組高音、低音音質獨立控制，兼具麥克風及音樂音質
- ★ 日製ALPS音量控制調整器，經久耐用
- ★ 日製ALPS波段音樂選擇開關，音樂輸入不失真，無雜音
- ★ 輸出指示錶採LED清楚美觀
- ★ 適合公司辦公室、商店、大小型賣場、學校、幼稚園等場所
- ★ 臺灣製造，中文印刷，清楚易懂，操作容易，品質保證

型 號	KB-80PBMF	KB-120PBMF	KB-200PBMF	KB-300PBMF	KB-500PBMF
供 電	交流110V ~ 60Hz (500PBR自主兩段式電源起動裝置)				
輸 入 插 座	麥克風 * 3(6.3mm phone jack)，阻抗 600Ω ~ 20KΩ，麥克風1優先功能 輔助輸入 * 1(6.3mm phone jack)，阻抗 600Ω				
音 源 輸 入	RCA jack*3組，三組外來音源輸入(3選1)				
錄 音 輸 出	RCA jack*1組，供外部設備錄音使用				
頻 率 響 應	50Hz ~ 18kHz±10db				
音 質 控 制	麥克風、音樂二組個別高音、低音獨立音質調整				
諧 波 失 真	低於 1%，(1kHz)				
輸 出 阻 抗	低阻抗輸出 4Ω，8Ω，16Ω 高阻抗輸出 100V(不平衡式)				
最 大 輸 出	80W	120W	200W	300W	500W
尺 寸 (mm)	390*275*88	435*390*152			
重 量 (kg)	6.7	11.2	15.2	18.6	17.6

臺灣製造生產，品質保證
產品規格若有變更時，恕不另行通知

上偉科技