

STAGE MAN

手提式多功能無線擴音機系統

特色

- 內建高效能數位功率放大器。
- 最大輸出功率 150W。
- 喇叭系統：8 吋全音域喇叭。
- 電源選項：DC 電源與充電電池。簡易電池室機構設計，汰換電池更為方便。充飽電後可連續使用 10 小時。(鋰電池)
- 模組式插槽可使用四個無線接收/發射/藍芽模組、MP3 放音/錄音(MP3 放音/錄音可讀取 USB 與 SD 卡的 MP3 檔案，附遙控器)。
- 四段式 LED 顯示輸出自動控制電路，可避免過高而造成聲音失真。
- 高/低音頻等化器與主機音量控制。
- LINE IN 選項包括 3.5mm 與 RCA 立體音響插孔，並可獨立控制音量。
- (XLR/6.3mm 插孔)可使用兩支有線麥克風，並可獨立控制音量。
- 有線麥克風可調整高音/低音/回音的大小，並依需求開啓/關閉回音功能。
- 音域連結(AUX OUT XLR 插孔)與音源輸出(AUX OUT 6.3mm 插孔)可外接主動式喇叭。
- 四段智慧型電池電量指示燈與充電指示燈。
- 可選配 CD/USB/SD/藍芽/數位影音播放模組(附遙控器)。

規格

型號	Stage Man	
最大輸出功率	150W；100W(RMS)，4Ω Load (class-D)	
音箱型式	8 吋全音域	
頻率響應	50Hz-20KHz±3dB	
失真比	<0.5%	
音源輸入	有線麥克風 X2、外部音源	
音源輸出	外部音源、外接喇叭	
電源供應	交流 100-240V AC, 直流 30-32V DC/4A	
使用電池	鉛酸電池	鋰電池
電池規格	12V,5Ah	29.4V,7.8Ah
電池數量	2 顆	1 顆
使用時間	音樂約 5-6 小時，演說大於 10 小時	音樂約 8-10 小時，演說大於 12 小時
充電時間	約 6 小時	
尺寸	424x290x250	
重量	10.8	7.8
接收模組	SDR-5100M IrDA、SDR-5116M	
發射模組	RP-5016M	
MP3 模組	DP-500M、DPR-500M	
藍芽模組	BT-500M	
天線	內建	
專利	台灣，中國，美國，德國	
認證	CE, RoHS	

